



## Grandstream Telefon IP GXP2140/GXP2160 Skrócona instrukcja obsługi



### Podstawowa obsługa telefonu

Szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku użytkownika telefonu IP GXP2140/GXP2160, dostępnym pod adresem:  
[www.grandstream.com](http://www.grandstream.com)


©2014 Grandstream Networks, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie lub przenoszenie całości lub części dokumentu, w dowolnej formie i dowolnymi środkami, w postaci elektronicznej lub drukowanej, w dowolnym celu, bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Grandstream Networks, Inc. jest zabronione. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.


### KORZYSTANIE ZE SŁUCHAWKI LUB GŁOŚNIKA

- 1) Aby włączyć lub wyłączyć głośnik, naciśnij przycisk głośnika .
- 2) Aby korzystać ze słuchawki po jej podłączeniu, naciśnij przycisk słuchawki .

### NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA

- 1) Podnieś słuchawkę, włącz zestaw słuchawkowy, naciśnij przycisk głośnika lub przycisk dostępnej linii (powoduje włączenie głośnika).
- 2) Dla odpowiedniej linii włączy się sygnał wybierania oraz zaświeci się zielona dioda.
- 3) W razie potrzeby wybierz inny przycisk linii (alternatywnego konta SIP).
- 4) Wpisz numer telefonu.
- 5) Naciśnij przycisk nawiązywania połączenia  lub przycisk programowy „DIAL” (Wybierz numer).

### PONOWNE WYBIERANIE NUMERU

- 1) Podnieś słuchawkę.
- 2) Naciśnij przycisk nawiązywania połączenia  lub przycisk programowy „DIAL” (Wybierz numer).

**Uwaga:** Telefon wybierze ponownie numer przy użyciu konta SIP, które było używane podczas ostatniego połączenia.

### ODBIERANIE POŁĄCZEŃ

#### Pojedyncze połączenie przychodzące:

- 1) Odbierz połączenie, podnosząc słuchawkę, włączając zestaw słuchawkowy, naciskając przycisk głośnika lub przycisk odpowiedniej linii.


#### Wiele połączeń przychodzących:

- 1) W przypadku połączenia oczekującego użytkownik usłyszy sygnał połączenia oczekującego.
- 2) Następna dostępna linia zacznie migać na czerwono.
- 3) Odbierz połączenie przychodzące, naciskając przycisk odpowiedniej linii.
- 4) Bieżące połączenie zostanie zawieszono.
- 5) Przełączanie połączeń odbywa się za pomocą przycisku linii.

### KOŃCZENIE POŁĄCZENIA

Połączenie można zakończyć, naciskając przycisk programowy „EndCall” (Zakończ połączenie) lub odkładając słuchawkę.



### ZAWIESZANIE I WZNAWIANIE POŁĄCZENIA

- 1) Zawieszenie: Połączenie można zawiesić, naciskając przycisk zawieszenia połączenia .
- 2) Wznowienie: Połączenie można wznowić, naciskając odpowiedni migający przycisk linii.


### PRZEKAZYWANIE POŁĄCZEŃ

Funkcję można zastosować podczas połączenia, które użytkownik chce przekazać do innej osoby.

#### Ślepe przekazanie:

- 1) Naciśnij przycisk przekazywania połączenia .
- 2) Wybierz numer i naciśnij przycisk nawiązywania połączenia , aby przekazać aktywne połączenie.


#### Przekazanie nadzorowane:

- 1) Po naciśnięciu przycisku wolnej linii i nawiązania nowego połączenia linia aktywna zostanie automatycznie zawieszona.
- 2) Po nawiązaniu połączenia naciśnij przycisk przekazywania połączenia , a następnie przycisk zawieszanej linii, aby przekazać połączenie.
- 3) Po przekazaniu połączenia w telefonie zostanie wyświetlony ekran wolnej linii.

### KONFERENCJA 3-STRONNA

#### Inicjowanie połączenia konferencyjnego:


Funkcję można włączyć podczas rozmowy w celu dołączenia trzeciej osoby i utworzenia konferencji 3-stronnej.

- 1) Naciśnij przycisk połączenia konferencyjnego , aby wyświetlić ekran połączenia konferencyjnego.
- 2) Wybierz numer trzeciej osoby, a następnie naciśnij przycisk nawiązywania połączenia.
- 3) Po nawiązaniu połączenia z trzecią osobą naciśnij przycisk programowy „ConfCall” (Połączenie konferencyjne), aby zainicjować konferencję 3-stronną.

#### Anulowanie połączenia konferencyjnego:

- 1) Naciśnij przycisk programowy „Cancel” (Anuluj) na ekranie połączenia konferencyjnego, aby wznówić rozmowę 2-stronną.

#### Zawieszanie konferencji:

- 1) Naciśnij przycisk zawieszenia połączenia , aby zawiesić połączenie konferencyjne oraz ustawić zawieszenie połączeń uczestników.
- 2) Naciśnij przycisk programowy „ReConf” (Wznów konferencję), aby wznówić połączenie konferencyjne lub wybierz odpowiedni migający przycisk linii, aby porozmawiać z jedną osobą.

#### Kończenie konferencji:

Konferencja zostanie zakończona dla wszystkich trzech uczestników, gdy osoba inicjująca konferencję odłoży słuchawkę lub naciśnie przycisk programowy „EndCall” (Zakończ połączenie).



### WIADOMOŚĆ POCZTY GŁOSOWEJ

Migający na czerwono wskaźnik wiadomości oczekującej oznacza wiadomość oczekującą.


- 1) Naciśnij przycisk wiadomości, aby pobrać wiadomość. W trakcie procedury pobierania wiadomości użytkownik zostanie pokierowany przez komunikaty IVR.
- 2) Naciśnij przycisk odpowiedniej linii, aby pobrać wiadomości z określonej linii.

**Uwaga:** Każde z kont wymaga podania numeru dostępu do poczty głosowej w polu „voicemail user id” (Identyfikator użytkownika poczty głosowej).

### WYCISZANIE I KASOWANIE

- 1) Naciśnij przycisk wyciszania , aby wyciszyć mikrofon lub wyłączyć jego wyciszenie.
- 2) Ikona wyciszenia  wskazuje, czy mikrofon jest wyciszony.

### REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Za pomocą przycisku głośności  można regulować głośność dzwonka, gdy telefon jest w stanie bezczynności.

Naciśnięcie przycisku głośności podczas aktywnego połączenia umożliwia regulację głośności połączenia.